

# VIDEO-UMSCHALTUNG UND TELEMETRIE



## DTRX

### Telemetrie-Datenempfänger mit 17 Funktionen,

für die Fernsteuerung von Schwenkköpfen und Objektiven. Mikroprozessor gesteuert, kann mit einem zweiadrigen Kabel ein serieller Interface-Anschluß vorgenommen werden. Schutzart IP65. Abgesehen von den 11 Standardfunktionen für die Schwenkköpfen-Kontrolle und Objektiven stehen 6 Funktionen für die Hilfsausgängenkontrolle zur Verfügung. Eine eingebaute Batterie sorgt auch bei Stromabfall für die Sicherung des Speichers. Der Einsatz der Steckkarte DTRP ermöglicht den Abruf von 14 eingespeicherten Schwenkkopfpositionen und Objektivstellungen. Mit Hilfe eines Schalters im Inneren des Empfängers kann die Spannungsversorgung des Schwenkkopfes (24 VAC / 230 VAC) gewählt werden.

- 2 Hilfsfunktionen für potentialfreie Kontakte, 1x 12 VDC, 1x 24 VAC, Wischer und Pumpe
- Steckkarte für Voreinstellungen optional
- Übertragungsgeschwindigkeit RS232, Current Loop und RS485 zur Auswahl
- Örtliche Spannungsversorgung für Kameras 12 VDC und 24 VAC
- Möglicher Anschluß für Objektive mit Gemeinschaftsleitung (4 Drähte) oder Umpolung (6 Drähte)
- Spannungsversorgung 230 VAC/50 Hz oder 115 VAC/60 Hz, Verbrauch 50 W
- Abmessungen 310 x 310 x 130 mm
- Gewicht 3.5 Kg



## DTRP

**Preset-Karte:** Optionalkarte für DTRX-Empfänger, die den Anruf der vorgespeicherten Optik- u. Steuerungs-Stellungen ermöglicht.

Speicher bis 14 Pan-, Tilt-, Zoom-, Focus-, Iris-Stellungen. Lokale Verwaltung von 4 Not-Eingängen, die alle direkt und automatisch eine Preset-Stellung wiederanrufen können. Ihre Montage erfolgt im Empfänger, von dem sie ihre Speisung aufnimmt. Sie wird für Steuerungen und Optiken verwandt, die der Vor-Positionierung befähigt sind. Abmaße: 77mm x 50 mm.



## MICRODEC-MICRODEC485

**Mini-Telemetrie-Empfänger,** für die Fernverwaltung von Schwenkköpfe und Optiken. Kleine Abmaße. Er kann im HEG-, HEB-, HEC-Gehäuse eingebaut werden. Der Empfänger ermöglicht die Steuerung eines 24VAC-Schwenkkopf und der Zoom/Focus Funktionen einer motorisierten Optik mit Polaritätsinversion. Mikroprozessor gesteuert, kann mit einem zweiadrigen Kabel ein serieller Interface-Anschluß vorgenommen werden.

- Abmaße mit HEG-, HEB-, HEC-Gehäusen kompatibel
- Wählbare Serialverbindungsgeschwindigkeit
- Lokale Speisung für 12 VDC Optiken mit Polaritätsinversion
- Current Loop Serialverbindung (MICRODEC)
- RS485 Serialverbindung (MICRODEC485)
- Höchstens 32 indexierbare Empfänger
- 24 VAC-Speisung, 50/60 Hz, 1W
- Abmessungen 100 x 60 mm
- Gewicht 80 g